

Bezpečnostné opatrenia

1. Chráňte adaptér pred obilatím tekutinami a vlhkosťou. Adaptér nepoužívajte v príliš vysokých alebo nízkych teplotách. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a držte čo najďalej od zdrojov intenzívneho tepla.
2. Adaptér nie je hračka! Nedovoľte deťom sa s ním hrať a poškodiť ho.
3. Adaptér je určený na použitie len v interiéri.
4. Ak sa adaptér dlhší čas nepoužíva je potrebné ho odpojiť od elektrickej siete.
5. K adaptéru nikdy nepoužívajte neoriginálne príslušenstvo.
6. Nefunkčný adaptér nikdy svojpomocne nerozoberajte ani nijak inak neupravujte, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
7. Pri čistení adaptér odpojte od elektrickej siete. Na čistenie používajte len mokrú, suchú utierku. Nepoužívajte chemické prostriedky ktoré môžu poškodiť obal výrobku alebo napájací kábel.
8. Pri odpojení adaptéru od elektrickej siete je potrebné chytiť a ťahať za koncovku v zástrčke 230V. Nikdy netahajte za kábel alebo adaptér.
9. Pri prvom zapájaní si vždy dobre overte či je adaptér určený pre dané napájacie napätie a či výstupné napätie adaptéru je zhodný s napájacím napätím notebooku.
10. Ak je adaptér mechanicky poškodený alebo vykazuje stopy nesprávneho fungovania, nikdy ho nepoužívajte. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo neopraviteľné poškodenie notebooku.
11. Pri používaní musí byť adaptér umiestnený na pevnom, suchom a vetrateľnom mieste aby sa neprehrieval. Adaptér nesmie visieť na kábli.


Vyrobené v Číne pre LECHPOL.PL, Dovozyca VELKO, s.r.o. Sovetských hrdinov 80/41,
089 01 Svidník. Zariadenie označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša nesmie byť
likvidované spolu s komunálnym odpadom. Takýto spotrebič podlieha separovanému zberu a
recyklácii. Recykláciou prispievate k ochrane životného prostredia.

**Univerzálny adaptér pre notebooky**


KOM0939-45
KOM0939-65
KOM0939-90

Návod na použitie

- Pri zapájaní konektoru, dávajte pozor na správnu polaritu. (Obrázok nižšie)
Pri nesprávnom zapojení môžete poškodiť adaptér alebo notebook.



Nesprávne zapojenie



Správne zapojenie

Špecifikácie	KOM0939-45	KOM0939-65	KOM0939-90
Vstupné napätie	100 - 240 V		
Výstupné napätie	18 - 20 V		
Maximálny výstupný prúd	2,1 A	3,25 A	4,5 A
Výkon	45 W	65 W	90 W
Automatické prepínanie napätia	Áno		
Zabezpečenie proti:	prebitiu, prepätia a prehriatiu		
Obsah balenia	napájací kábel, 8 vymeniteľných konektorov		

Konektory KOM0939-45W

M4-18.5V-4.8x1.7x12 mm - HP, Compaq
M5-19V-5.5x2.5x12 mm - Acer, Asus, Delta, Gateway, Toshiba, Hasee, Lenovo, Liteon
M7-19V-5.5x2.1x12 mm - Acer, Liteon, Nec
M10-19V-3.0X1.0X8 mm - Dell
M13-19V-5.5x1.7x12 mm - Acer, Liteon
M15-19V-2.5x0.7 mm - Acer, Liteon
M16-12V-5.5x2.5x12 mm -
M20-19V-4.0X1.7X10 mm - HP
M21-19.5V-4.5x3.0x0.6 mm - Dell
M26-19V-4.0X1.35X10 mm - Asus

KOM0912-65W

M4-18.5V 4.8x1.7x12 mm - HP, Compaq
M5-19V 5.5x2.5x12 mm - Acer, Asus, Delta, Gateway, Toshiba, Hasee, Lenovo, Liteon
M6-19V 5.5x3x12mm - Samsung
M7-19V 5.5x2.1x12 mm - Acer, Liteon, Nec
M10-19V 3.0X1.0X8 mm - Dell
M11-19V 4x1.35x10mm - Acer, Asus
M12-18.5V 7.4x5mm - HP, Compaq
M13-19V 5.5x1.7x12 mm - Acer, Liteon
M21-19.5V 4.5x3.0x0.6 mm - Dell
M25-20V Lenovo USB

KOM0912-90W

M4-18.5V 4.8x1.7x12 mm - HP, Compaq
M5-19V 5.5x2.5x12 mm - Acer, Asus, Delta, Gateway, Toshiba, Hasee, Lenovo, Liteon
M6-19V 5.5x3x12mm - Samsung
M7-19V 5.5x2.1x12 mm - Acer, Liteon, Nec
M10-19V 3.0X1.0X8 mm - Dell
M11-19V 4x1.35x10mm - Acer, Asus
M12-18.5V 7.4x5mm - HP, Compaq
M13-19V 5.5x1.7x12 mm - Acer, Liteon
M21-19.5V 4.5x3.0x0.6 mm - Dell
M25-20V Lenovo USB